

Hervul-aanwijzingen voor:

Canon PG-40, CL-41, Pg50, CL-51, CL-52 (Foto)

**REFILL
STATION**

Altijd de
goedkoopste voor uw
printsupplies



Opmerkingen:

- Spons-Cartridge.
- Manuele vulling.
- Verkrijgbaar als OEM.

Technische Specificaties:

Fabrikant Canon

OEM ArtN°

Pagina's/Cartridge

Origineel volume

Origineel gewicht

Leeggewicht

Hervulvolume Color 4ml of 7ml, Black 16ml of 22ml



Benodigheden:

- 1 x 30ml spuit met naald per kleur.
- Papiermes.

Werkwijze:

1. Kijk na of er kleurvermenging is onderaan de cartridge.
2. Bij kleurvermenging spoelt u de onderkant van de cartridge voorzichtig met gedistilleerd water.
3. Verwijder de sticker bovenaan de patroon met behulp van het papiermes.
4. Vul de spuiten met de benodigde hoeveelheid inkt.
5. Draai de naald in het vulgat en spuit de benodigde hoeveelheid inkt in de cartridge.
6. LET OP dat de inkt die onderaan uit de opening komt wordt verwijderd zodat geen vermenging kan optreden tussen de verschillende kleuren.
7. Herhaal punt 5 voor elk van de drie kleuren.
8. Plaats de sticker terug op de cartridge.
9. Reinig de cartridge uitwendig en voorzie ze van de voorziene stickers.
10. Plaats (indien voorhanden) de cartridge in de oranje houder en verpak ze.



Probleemverhelping:

1. Wanneer de cartridge uitloopt is ze overvuld.
2. Plaats dan de cartridge op een stuk keukenpapier dat de overtollige inkt opzuigt.
3. Wanneer strepen geprint worden is de printkop vervuild.
4. Voer de softwarematige reiningscyclus uit zoals beschreven in het printerhandboek.
5. Wanneer U de patroon terug in de printer stopt verschijnt er een pop-up-venster, druk hier Gewoon op "OK". Dit om aan te geven dat je een nieuwe patroon gestoken hebt.